

Allgemeine Vorgehensweise

Um mit windata Online-Banking nutzen zu können, ist die Anlage eines HBCI-Kontaktes erforderlich und eines von drei verschiedenen Sicherheitsmedien zu wählen: PIN/TAN, Schlüsseldatei oder Chipkarte. Die Art des Verfahrens wird mit der Bank vereinbart und die Zugangsdaten werden ebenfalls bankseitig vergeben.

Bankkontakt anlegen

Im Menüpunkt „Stammdaten“ und „Administrator für HBCI (FinTS)“ wird der Bankkontakt über „Neu“ angelegt.

The screenshot shows the 'Administrator für Homebanking Kontakte' window. On the left, a sidebar menu is visible with the following items: Zahlungsverkehr, PayPal, RechnungsService, Dauerauftrag, Wertpapierorder, Stammdaten (expanded), Statistik, Suchen, Verwaltung, Extras, and Datenbanken. Under 'Stammdaten', the following sub-items are listed: Bankkontakte, Auftraggeber, Administrator für HBCI (FinTS) (highlighted), Administrator für EBICS (FTAM), Kontengruppen, Begünstigte, Zahlungspflichtige, Kopieren/Verschieben, Verwendungszweck, Kategorien, and Bankberater. The main window is titled 'Administrator für Homebanking Kontakte' and contains a section 'Banking Kontakte'. Below this, a message states: 'Folgende Homebanking Kontakte sind auf diesem System installiert. Die mit einem Ausrufezeichen markierten Kontakte müssen noch synchronisiert werden.' Below the message is a table titled 'Liste aller Kontakte:' with columns 'Kontakt', 'BLZ', and 'Benutzerkennung'. The table is currently empty. To the right of the table title is an 'Aktualisieren' button. Below the table are four buttons: 'Synchronisieren...', 'Neu...', 'Bearbeiten...', and 'Entfernen...'. At the bottom of the window, there are two links: 'Über DataDesign Banking (DDBAC)...' and 'Zur klassischen Ansicht wechseln...'. A 'Schließen' button is located at the bottom right.

Es folgt die Eingabe unserer Bankleitzahl 65091040. Bei „Optional“ wird nur ein Haken gesetzt, wenn einer der beiden Texte zutrifft. Mit „Weiter“ bestätigen.

HBCI/FinTS-Kontakt

Einrichten eines neuen Homebanking Kontakts

Bitte geben Sie die achtstellige Bankleitzahl Ihres Kreditinstituts ein.

Bankleitzahl (BLZ):

Name des Kreditinstituts:

☐ Optional: Zugangsdaten manuell eingeben (für Experten)
 Wählen Sie diese Option nur, wenn Sie beim Einrichten des Kontakts die empfohlenen Einstellungen ändern möchten.

☐ Optional: Proxy-Server verwenden
 Wählen Sie diese Option nur, wenn Ihre Internetverbindung einen sogenannten Proxy-Server verwendet an dem ggf. eine Anmeldung erforderlich ist.

? < Zurück Weiter Abbrechen

Prüfung der Bankleitzahl erfolgt. Mit „Weiter“ bestätigen. Anschließend wird die entsprechende Zugangsart, in diesem Fall „Chipkarte“, ausgewählt. Mit „Weiter“ bestätigen.

HBCI/FinTS-Kontakt

Einrichten eines neuen Homebanking Kontakts

Das Kreditinstitut bietet mehrere Zugangsarten an.
 Bitte wählen Sie eine Zugangsart aus.

Zugang über

☐ PIN/TAN (inkl. zwei-Schritt-TAN)
 Ihre Bank stellt Ihnen für den Zugriff auf Ihr Konto einen Zugang mit PIN zur Verfügung. Zur Durchführung von Transaktionen benötigen Sie TANs (z. Bsp. auch iTAN, mobile TAN per SMS).

☒ Chipkarte
 Für den Zugriff auf Ihr Konto verwenden Sie eine Chipkarte, mit der Aufträge elektronisch unterzeichnet werden.

☐ Schlüsseldatei
 Für den Zugriff auf Ihr Konto verwenden Sie eine Schlüsseldatei, mit der Aufträge unterzeichnet werden.

? < Zurück Weiter Abbrechen

Die Chipkarte wird in den Chipkartenleser eingeschoben. Über die Schaltfläche „Chipkartenleser...“ kann das Modell des Chipkartenlesegerätes ausgewählt, die automatische Erkennung, sowie ein Funktionstest durchgeführt werden. Voraussetzung ist hierfür, vorab die entsprechende Treibersoftware zum Chipkartenleser zu installieren.

Hinweis: Die Treibersoftware des Chipkartenlesers und der Chipkartenleser selbst, sind nicht Teil des Lieferumfangs von windata. Das Gerät selbst und der Treiber können separat erworben bzw. die Treiber von der Herstellerwebseite heruntergeladen werden.

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled 'HBCI/FinTS-Kontakt' with a close button in the top right corner. The main heading is 'Einrichten eines neuen Homebanking Kontakts'. Below this, a message states: 'Für die gewünschte Funktion wird eine gültige PIN (Passwort) benötigt.' The 'Homebanking Kontakt:' section shows 'Neuer Homebanking Kontakt'. The 'Chipkartenleser:' section has a text box containing 'Cherry SmartTerminal ST-2XXX' and a 'Chipkartenleser...' button. The 'PIN (Passwort):' section has a checked checkbox for 'Sichere PIN-Eingabe' and an empty text box. Instructions follow: 'Legen Sie jetzt Ihre Chipkarte in das Lesegerät ein. Sie werden anschließend über einen speziellen Dialog aufgefordert, die PIN an der Tastatur Ihres Kartenlesegeräts einzugeben.' A 'Hinweis' (Note) states: 'Bei den meisten Geräten schließen Sie die Eingabe durch Drücken einer grünen OK-Taste ab. Genauere Informationen liefert der Dialog zur Eingabe der PIN oder das Handbuch Ihres Lesegerätes.' A final instruction says: 'Klicken Sie jetzt auf "Weiter", um die sichere PIN-Eingabe zu starten.' At the bottom, there is a help icon, and three buttons: '< Zurück', 'Weiter', and 'Abbrechen'.

HBCI/FinTS-Kontakt

Einrichten eines neuen Homebanking Kontakts

Für die gewünschte Funktion wird eine gültige PIN (Passwort) benötigt.

Homebanking Kontakt:
Neuer Homebanking Kontakt

Chipkartenleser:
Cherry SmartTerminal ST-2XXX Chipkartenleser...

PIN (Passwort): ☒ Sichere PIN-Eingabe

Legen Sie jetzt Ihre Chipkarte in das Lesegerät ein. Sie werden anschließend über einen speziellen Dialog aufgefordert, die PIN an der Tastatur Ihres Kartenlesegeräts einzugeben.

Hinweis: Bei den meisten Geräten schließen Sie die Eingabe durch Drücken einer grünen OK-Taste ab. Genauere Informationen liefert der Dialog zur Eingabe der PIN oder das Handbuch Ihres Lesegerätes.

Klicken Sie jetzt auf "Weiter", um die sichere PIN-Eingabe zu starten.

? < Zurück Weiter Abbrechen

Anschließend wird die Eingabe übernommen und mit OK bestätigt.

Chipkartenleser

Chipkartenleser



Wählen Sie hier Ihr Chipkartenleser Modell sowie den Anschluss, an dem das Gerät angeschlossen ist. Hat Ihr Chipkartenleser einen seriellen Anschluss, so entspricht normalerweise die Anschlussnummer der Nummer des COM-Anschlusses.

Modell: Cherry GmbH; Cherry Smart Terminal ST-2XXX

CT-API DLL: ChyCTApiSP.DLL

Anschluss: 1

Klasse 2: ☒ Wenn möglich die sichere PIN-Eingabe nutzen

Automatische Lesererkenennung



Wenn Sie das System automatisch nach allen vorhandenen Kartenlesern durchsuchen lassen wollen, klicken Sie bitte auf den Button "Automatisch Erkennen".

Automatisch Erkennen

Testen



Jetzt Testen

Treiberversion: 2.2.0.6

✓ Es wurde ein Chipkartenleser am gewählten Anschluss gefunden.

✓ Die Chipkarte wurde erfolgreich erkannt.

✓ Sichere PIN-Eingabe (Klasse 2) wird unterstützt

Copyright © DataDesign AG

OK

Abbrechen

Übernehmen

Das Kreditinstitut stellt die Zugangsdaten in schriftlicher Form zur Verfügung, üblicherweise wird die Chipkarte per Post zugesandt und die PIN (Passwort) folgt aus Sicherheitsgründen einige Tage später, ebenfalls postalisch.

Wird ein Chipkartenleser der Klasse 1 verwendet, so ist die PIN (Passwort) in das graue Feld einzugeben. Ist ein Chipkartenleser der Klasse 2 in Gebrauch, so wird mit „Weiter“ bestätigt und die PIN direkt am Gerät eingegeben.

Hinweis: Die Ansicht der PIN Eingabemaske eines Klasse 2 oder Klasse 3 Chipkartenlesers, ist abhängig von den installierten Treibern und kann je nach Hersteller abweichen.

PIN eingeben

Bitte Geheimzahl eingeben

Zum Bestätigen die **OK** Taste drücken
 Zum Abbrechen die **Cancel** Taste drücken

Timeout 15 sec

Der Speicherplatz des Kontakts wird nur bei Notwendigkeit ausgewählt / verändert, andernfalls wird die Vorgabe belassen. Mit „Weiter“ bestätigen.

HBCI/FinTS-Kontakt

Einrichten eines neuen Homebanking Kontakts

Ihr Sicherheitsmedium unterstützt mehrere Speicherplätze für HBCI Zugangsdaten. Wählen Sie nun den Speicherplatz, der für den neuen Kontakt genutzt werden soll.

Nr.	BLZ	Benutzerkennung	Komm.
1		940	TCP/IP
2		-- frei --	
3		-- frei --	
4		-- frei --	
5		-- frei --	

Sind die Kundendaten bereits auf der Chipkarte gespeichert, erscheinen diese automatisch, ansonsten werden die Daten in die dafür vorgesehenen Felder eingegeben. Dies ist abhängig vom Kreditinstitut. Mit „Weiter“ bestätigen.

HBCI/FinTS-Kontakt

Einrichten eines neuen Homebanking Kontakts

Bitte geben Sie ihre Kundendaten für den Zugang bei der "Sparkasse" ein.

Benutzerkennung:
[] 0

Kunden-ID:
[] 40

Kontaktname:
[]

☐ Später synchronisieren

 [< Zurück](#) [Weiter](#) [Abbrechen](#)

Der Vorgang wird mit dem Button „Fertig stellen“ abgeschlossen.

HBCI/FinTS-Kontakt

Einrichten eines neuen Homebanking Kontakts

Folgender Homebanking-Kontakt wurde erfolgreich bearbeitet:
Das Einrichten eines neuen Homebanking Kontakts ist abgeschlossen.

Kontaktname:
Bankleitzahl: 65091040
Kreditinstitut: Volksbank Allgäu-Oberschwaben
Benutzerkennung:
Kunden-ID: |
Zugangsart: HBCI-Chipkarte

Klicken Sie auf "Fertig stellen" um den Kontakt dauerhaft zu speichern und den Assistenten zu schließen.

 [< Zurück](#) [Fertig stellen](#)

Ab sofort ist der neu eingerichtete HBCI-Kontakt mit dem Chipkarten Verfahren „online“ und es können sämtliche Aktionen mit windata ausgeführt werden.

Zahlungsverkehr

PayPal

RechnungsService

Dauerauftrag

Wertpapierorder

Stammdaten

Bankkontakte

Auftraggeber

Administrator für HBCI (FinTS)

Administrator für EBICS (FTAM)

Kontengruppen

Begünstigte

Zahlungspflichtige

Kopieren/Verschieben

Verwendungszweck

Kategorien

Bankberater

Statistik

Suchen

Verwaltung

Extras

Datenbanken

Administrator für Homebanking Kontakte

Banking Kontakte

Folgende Homebanking Kontakte sind auf diesem System installiert. Die mit einem Ausrufezeichen markierten Kontakte müssen noch synchronisiert werden.

Liste aller Kontakte:

Aktualisieren

Kontakt	BLZ	Benutzerkennung
 Volksbank Allgäu-Oberschwaben	65091040	

Synchronisieren...

Neu...

Bearbeiten...

Entfernen...

[Über DataDesign Banking \(DDBAC\)...](#)

[Zur klassischen Ansicht wechseln...](#)

?

Schließen